

TOG senzor pohybu PIR 2000W

Popis:

Stropní přísazený, senzor pohybu PIR, materiál plast, bílá, nebo černá, záběr 360°/120°, dosah až 6m, nast čas sepnutí 10s-15min, 3-2000lux, 230V, zátěž odporová 2kW/ LED 1kW, IP20, tř.1, d=115mm, h=25mm

Další specifikace:

Použití: Pro automatické ovládání osvětlení, na základu pohybu osob, zvířat a dalších těles vyzařujících teplo.

Výhodné vlastnosti: Dobré pokrytí prostoru i pod čidlem, nastavitelný sklon čidla. Součástí balení jsou clonky pro eliminaci záběru nežádoucích zón.

Vybaveno PIR (princip na rozdílu teplot) čidlem pohybu, záběr čidla 360°, dosah až 6m, nastavitelný čas sepnutí 10s-15min, nastavení aktivace spínání po soumraku 3-2000lx, dosah závisí na teplotě a velikosti tělesa (člověk, zvíře) v pohybu a pod

Napájení: 230V/50Hz

Zátěž: 2000W pro odporové zátěže (min cos ϕ 0,9), pro LED max 1000W.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: d=115mm, h=25mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Plast

Povrchová úprava tělesa: Dle jednotlivých variant na stránce níže

Vypínač součástí výrobku: ANO, - senzor pohybu.

Podmínka montážní polohy: Není.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



Varianty produktu:

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedenými u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN.

Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními.

Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/tog-senzor-pohybu-pir-2000w-stropni-prisazeny-senzor-pohybu-pir-pro-osvetleni-plochy-33057>



20. 04. 2024 16:00:35